



Produto indicado para áreas internas.

- 1º Faça o nicho especificado para o modelo da peça.
- 2º Posicione o DIFUSOR na abertura lateral da BASE DE LED e deslize-o no sentido indicado pela seta até que ele se encaixe sobre MOLDURA.

- 3º Posicione duas MOLAS V em cada abertura lateral como mostra imagem acima.

- 4º Flexione as duas extremidades da mola até que ela fique presa entre a MOLDURA e o DIFUSOR como DET.01.

- 5º Faça a ligação elétrica.

- 6º Flexione as molas como DET.02 e encaixe o produto no nicho.

590LED3 3000K	1650LM	127/220V	PESO LÍQ 0,55kg	POT MÁX 15W	NICHO:210X210MM
591LED3 3000K	4400LM	127/220V	PESO LÍQ 1,24kg	POT MÁX 32W	NICHO:300X300MM
592LED3 3000K	6600LM	127/220V	PESO LÍQ 2,02kg	POT MÁX 60W	NICHO:400X400MM
595LED3 3000K	2200LM	127/220V	PESO LÍQ 1,09kg	POT MÁX 16W	NICHO:599X109MM
596LED3 3000K	4400LM	127/220V	PESO LÍQ 1,69kg	POT MÁX 32W	NICHO:1153X109MM
600LED3 3000K	1650LM	127/220V	PESO LÍQ 0,55kg	POT MÁX 15W	NICHO:210X210MM
601LED3 3000K	4400LM	127/220V	PESO LÍQ 1,24kg	POT MÁX 32W	NICHO:300X300MM
602LED3 3000K	6600LM	127/220V	PESO LÍQ 2,02kg	POT MÁX 60W	NICHO:400X400MM
605LED3 3000K	2200LM	127/220V	PESO LÍQ 1,09kg	POT MÁX 16W	NICHO:599X109MM
606LED3 3000K	4400LM	127/220V	PESO LÍQ 1,69kg	POT MÁX 32W	NICHO:1153X109MM

590LED4 4000K	1650LM	127/220V	PESO LÍQ 0,55kg	POT MÁX 15W	NICHO:210X210MM
591LED4 4000K	4400LM	127/220V	PESO LÍQ 1,24kg	POT MÁX 32W	NICHO:300X300MM
592LED4 4000K	6600LM	127/220V	PESO LÍQ 2,02kg	POT MÁX 60W	NICHO:400X400MM
595LED4 4000K	2200LM	127/220V	PESO LÍQ 1,09kg	POT MÁX 16W	NICHO:599X109MM
596LED4 4000K	4400LM	127/220V	PESO LÍQ 1,69kg	POT MÁX 32W	NICHO:1153X109MM
600LED4 4000K	1650LM	127/220V	PESO LÍQ 0,55kg	POT MÁX 15W	NICHO:210X210MM
601LED4 4000K	4400LM	127/220V	PESO LÍQ 1,24kg	POT MÁX 32W	NICHO:310X310MM
602LED4 4000K	6600LM	127/220V	PESO LÍQ 2,02kg	POT MÁX 60W	NICHO:410X410MM
605LED4 4000K	2200LM	127/220V	PESO LÍQ 1,09kg	POT MÁX 16W	NICHO:599X109MM
606LED4 4000K	4400LM	127/220V	PESO LÍQ 1,69kg	POT MÁX 32W	NICHO:1153X109MM

Atenção

Siga as instruções para garantir um funcionamento correto e seguro. Recomendamos que a instalação seja feita por profissional habilitado. Instalações em forro rebaixado necessitam de fixação em ponto de apoio rígido e instalações especiais necessitam de fixação diferenciada.

Importante

Lâmpadas, transformadores e reatores não acompanham o produto, exceto quando indicado. O não cumprimento das instruções do manual poderá causar acidentes e a perda da garantia. Não ajustar molas e suportes, exceto se indicado. GARANTIA: 1 ano para produtos e Driver, placa de LED 5 anos.

Limpeza e Manutenção

Antes de qualquer ação desligue a corrente elétrica. Limpe somente com flanela umedecida com água, nunca utilize produtos químicos ou abrasivos. Os materiais que compõem o produto são atóxicos.

www.newline.ind.br
SAC: 11 4746-1352
CNPJ 12.077.181/0001-33
Rua Sonia, 101
Suzano SP/ Ind. brasileira