



Produto indicado para áreas internas

1º Faça o nicho com 42mm de largura e com o comprimento especificado para cada item.

2º Faça a ligação elétrica do produto conectando os cabos do driver nos cabos de rede.

3º Flexione as molas de ambos os lados do produto e encaixe no nicho.

EM0401LED3/LED4	3000K 4000K 2200LM	127/220V	595X52X70MM	NICHOS:585X42MM	PESO LÍQ 0,855kg	POT MÁX 16W
EM0402LED3/LED4	3000K 4000K 4400LM	127/220V	1155X52X70MM	NICHOS:1145X42MM	PESO LÍQ 1,570kg	POT MÁX 32W
EM0403LED3/LED4	3000K 4000K 5022LM	127/220V	1750X52X70MM	NICHOS:1740X42MM	PESO LÍQ 2,355kg	POT MÁX 37,8W
EM0411LED3/LED4	3000K 4000K 2800LM	127/220V	700X52X70MM	NICHOS:686X42MM	PESO LÍQ 1,095kg	POT MÁX 20W
EM0412LED3/LED4	3000K 4000K 3400LM	127/220V	810X52X70MM	NICHOS:796X42MM	PESO LÍQ 1,320kg	POT MÁX 24W
EM0413LED3/LED4	3000K 4000K 5000LM	127/220V	1260X52X70MM	NICHOS:1246X42MM	PESO LÍQ 1,850kg	POT MÁX 36W
EM0414LED3/LED4	3000K 4000K 5600LM	127/220V	1370X52X70MM	NICHOS:1356X42MM	PESO LÍQ 2,065kg	POT MÁX 40W
EM0416LED3/LED4	3000K 4000K 2800LM	127/220V	700X52X70MM	NICHOS:686X42MM	PESO LÍQ 1,090kg	POT MÁX 20W
EM0417LED3/LED4	3000K 4000K 3400LM	127/220V	810X52X70MM	NICHOS:796X42MM	PESO LÍQ 1,335kg	POT MÁX 24W
EM0418LED3/LED4	3000K 4000K 5000LM	127/220V	1260X52X70MM	NICHOS:1246X42MM	PESO LÍQ 1,850kg	POT MÁX 36W
EM0419LED3/LED4	3000K 4000K 5600LM	127/220V	1370X52X70MM	NICHOS:1356X42MM	PESO LÍQ 2,065kg	POT MÁX 40W
EM0421LED3/LED4	3000K 4000K 10° 600LM	127/220V	125X52X70MM	NICHOS:115X42MM	PESO LÍQ 0,255kg	POT MÁX 4W
EM0423LED3/LED4	3000K 4000K 24° 600LM	127/220V	125X52X70MM	NICHOS:115X42MM	PESO LÍQ 0,255kg	POT MÁX 4W
EM0420LED3/LED4	3000K 4000K 10° 300LM	127/220V	70X52X70MM	NICHOS:60X42MM	PESO LÍQ 0,157kg	POT MÁX 2W
EM0422LED3/LED4	3000K 4000K 24° 300LM	127/220V	70X52X70MM	NICHOS:60X42MM	PESO LÍQ 0,157kg	POT MÁX 2W

Atenção

Siga as instruções para garantir um funcionamento correto e seguro. Recomendamos que a instalação seja feita por profissional habilitado. Instalações em forro rebaidado necessitam de fixação em ponto de apoio rígido e instalações especiais necessitam de fixação diferenciada.

Importante

Lâmpadas, transformadores e reatores não acompanham o produto, exceto quando indicado. O não cumprimento das instruções do manual poderá causar acidentes e a perda da garantia. Não ajustar molas e suportes, exceto se indicado. GARANTIA: 3 anos contra defeitos de fabricação.

Limpeza e Manutenção

Antes de qualquer ação desligue a corrente elétrica. Limpe somente com flanela umedecida com água, nunca utilize produtos químicos ou abrasivos. Os materiais que compõem o produto são atóxicos.

www.newline.ind.br
SAC: 11 4751-6350
CNPJ 12.077.181/0001-33
Rua Sonia, 101
Suzano SP/Ind. brasileira