



**PRODUTO INDICADO PARA ÁREAS INTERNAS**

- 1º - Faça o nicho especificado para o modelo de peça.
- 2º - Faça a ligação elétrica.
- 3º - Encaixe a BASE DE LED no nicho com o SUPORTE (incluso no produto) posicionado conforme DET 1
- 4º - Em seguida gire e reposicione o SUPORTE travando a BASE DE LED no forro rebaixado com as BORBOLETAS (DET2).

- 5º - Acomode o DIFUSOR na MOLDURA.
- 6º - Trave o DIFUSOR na MOLDURA utilizando as MOLAS V conforme detalhe acima.

- 7º - Suspenda a MOLDURA clicando as MOLAS DA MOLDURA nos encaixes da BASE DE LED.

**500LED3** PCI LED 20W 3000K 2200LM 127/220V Nicho:270X270MM **500LED4** PCI LED 20W 4000K 2200LM 127/220V Nicho:270X270MM  
**501LED3** PCI LED 30W 3000K 2932LM 127/220V Nicho:355X355MM **501LED4** PCI LED 30W 4000K 2932LM 127/220V Nicho:355X355MM  
**502LED3** PCI LED 40W 3000K 4400LM 127/220V Nicho:475X475MM **502LED4** PCI LED 40W 4000K 4400LM 127/220V Nicho:475X475MM

**Atenção**

Siga as instruções para garantir um funcionamento correto e seguro. Recomendamos que a instalação seja feita por profissional habilitado. Instalações em forro rebaixado necessitam de fixação em ponto de apoio rígido e instalações especiais necessitam de fixação diferenciada.

**Importante**

Lâmpadas, transformadores e reatores não acompanham o produto, exceto quando indicado. O não cumprimento das instruções do manual poderá causar acidentes e a perda da garantia. Não ajustar molas e suportes, exceto se indicado.  
**GARANTIA:** 1 ano para produto e 5 anos Driver, placa de LED.

**Limpeza e Manutenção**

Antes de qualquer ação desligue a corrente elétrica. Limpe somente com flanela umedecida com água, nunca utilize produtos químicos ou abrasivos. Os materiais que compõem o produto são atóxicos.

[www.newline.ind.br](http://www.newline.ind.br)  
**SAC: 11 4751-6350**  
**CNPJ 12.077.181/0001-33**  
 Rua Sonia, 101  
 Suzano SP/ Ind. brasileira