



Produto indicado para áreas internas.

1º Marque na parede a posição dos furos para fixação das buchas de acordo com a peça. A peça já contém buchas e parafusos.

2º Faça a ligação elétrica.

3º Fixe a BASE DE LÂMPADAS com os parafusos.

4º Instale as lâmpadas para as referências SN10110 SN10111 SN10112. Atenção com produtos que utilizam lâmpadas halógenas, pois estas atingem altas temperaturas.

Para as referências 335LED1 335LED2 336LED1 336LED2 337LED1 337LED2 LED já incluso no produto, para substituição é necessário soltar os PARAFUSOS trocando todo o SUPORTE.

5º Encaixe a FRENTE nos PARAFUSOS DA BASE através dos OLHAIS e se necessário ajuste os PARAFUSOS, apertando ou afrouxando, até que seja possível encaixar a FRENTE e fique bem fixa.

SN10110 - DIM: 216X122X48MM - 1 HALOPIN 60W G9 127/220V **POT MÁX:** 60W **PESO LÍQ:** 0,19KG
SN10111 - DIM: 363X122X62MM- 2 HALOPIN 60W G9 127/220V **POT MÁX:** 120W **PESO LIQ:** 0,38KG
SN10112 - DIM: 60W 590X122X63MM- 4 HALOPIN 60W G9 127/220V **POT MÁX:** 240W **PESO LIQ:** 0,55KG
335LED1 - DIM: 216X122X48MM- 1PCI LED 6W 2700K 127V **POT MÁX:** 6W **PESO LÍQ:** 0,19KG
335LED2 - DIM: 216X122X48MM- 1 PCI LED 6W 2700K 220V **POT MÁX:** 6W **PESO LIQ:** 0,19KG
336LED1 - DIM: 363X122X62MM - 2 PCI LED 6W 2700K 127V **POT MÁX:** 12W **PESO LIQ:** 0,38KG
336LED2 - DIM: 363X122X62MM - 2 PCI LED 6W 2700K 220V **POT MÁX:** 12W **PESO LIQ:** 0,38KG
337LED1 - DIM: 590X122X63MM - 3 PCI LED 6W 2700K 127V **POT MÁX:** 18W **PESO LIQ:** 0,55KG
337LED2 - DIM: 590X122X63MM - 3 PCI LED 6W 2700K 220V **POT MÁX:** 18W **PESO LIQ:** 0,55KG

Atenção

Siga as instruções para garantir um funcionamento correto e seguro. Recomendamos que a instalação seja feita por profissional habilitado. Instalações em forro rebaxado necessitam de fixação em ponto de apoio rígido e instalações especiais necessitam de fixação diferenciada.

Importante

Lâmpadas, transformadores e reatores não acompanham o produto, exceto quando indicado. O não cumprimento das instruções do manual poderá causar acidentes e a perda da garantia. Não ajustar molas e suportes, exceto se indicado. **GARANTIA:** 1 ano para produto e 5 anos para LED e driver.

Limpeza e Manutenção

Antes de qualquer ação desligue a corrente elétrica. Limpe somente com flanela umedecida com água, nunca utilize produtos químicos ou abrasivos. Os materiais que compõem o produto são atóxicos.

www.newline.ind.br
SAC: 11 4751-6350
CNPJ 12.077.181/0001-33
 Rua Sonia, 101
 Suzano SP / Ind. brasileira