



Produto indicado para áreas internas.

- 1° - Apoie o ANEL DE ACABAMENTO e a CÚPULA SUPERIOR sobre a CÚPULA.
- 2° - Passe o CONJUNTO DO SOQUETE COM CABO pelas CÚPULAS, em seguida fixe-os rosqueando o ANEL DE FIXAÇÃO no soquete.
- 3° - Passe o BOTÃO e a CANOPLA pelo cabo.

- 4° - Rosqueie o NIPLE na TRAVESSA
- 5° - Passe o cabo pelo NIPLE e regule a altura do cabo utilizando o TRAVA CABO plástico. Cabo com comprimento padrão de 1,5m.
- 6° - Fixe a TRAVESSA no teto.
- 7° - Faça a ligação elétrica.
- 8° - Em seguida fixe a CANOPLA rosqueando o BOTÃO.

9° - Coloque a lâmpada.

Comprimento padrão do cabo 1,5m

- 150 - DIAM 230X230mm 1 CFL 25W E27 127/220V **POT MÁX. 25W PESO LÍQ 0,45kg**  
 151 - DIAM 180X305mm 1 CFL 25W E27 127/220V **POT MÁX. 25W PESO LÍQ 0,46kg**  
 152 - DIAM 230X340mm 1 CFL 25W E27 127/220V **POT MÁX. 25W PESO LÍQ 0,51kg**  
 153 - DIAM 180X415mm 1 CFL 25W E27 127/220V **POT MÁX. 25W PESO LÍQ 0,51kg**

Figuras Ilustrativas

### Atenção

Siga as instruções para garantir um funcionamento correto e seguro. Recomendamos que a instalação seja feita por profissional habilitado. Instalações em forro rebaixado necessitam de fixação em ponto de apoio rígido e instalações especiais necessitam de fixação diferenciada.

### Importante

Lâmpadas, transformadores e reatores não acompanham o produto, exceto quando indicado. O não cumprimento das instruções do manual poderá causar acidentes e a perda da garantia. Não ajustar molas e suportes, exceto se indicado. **GARANTIA: 1 ano para produto.**

### Limpeza e Manutenção

Antes de qualquer ação desligue a corrente elétrica. Limpe somente com flanela umedecida com água, nunca utilize produtos químicos ou abrasivos. Os materiais que compõem o produto são atóxicos.

[www.newline.ind.br](http://www.newline.ind.br)  
**SAC: 11 4751-6350**  
**CNPJ 12.077.181/0001-33**  
 Rua Sonia, 101  
 Suzano SP / Ind. brasileira