



Produto indicado para áreas internas.

- 1° O produto pode ser montado com luz indireta ou direta, posicione o difusor acrílico de acordo com sua preferência.
- 2° Posicione os QUADROS na BASE de forma que as furações fiquem alinhadas.
- 3° Passe os fios, VERMELHO E PRETO pela furação da BASE.
- 4° Rosqueie o parafuso allen para fixar o QUADRO na BASE.
- 5° Faça esse processo com os dois QUADROS.

- 6° Ajuste a altura dos cabos e trave-os com o PRENSA CABO.

- 7° Faça a ligação elétrica da luminária no driver identificando os fios conforme abaixo:

- DRIVER 1:** Cabo identificado N°1 ligar no conector vermelho do driver.
Cabo identificado N°2 ligar no conector preto do driver.
- DRIVER 2:** Cabo identificado N°3 ligar no conector vermelho do driver.
Cabo identificado N°4 ligar no conector preto do driver.

- 8° Fixe a travessa no teto utilizando o conjunto de fixação que acompanha o produto (bucha/parafuso).
- 9° Faça a ligação do DRIVER na rede.
- 10° Suba a peça no sentido indicado pela seta e rosqueie o botão ao parafuso

*****NÃO REMOVER AS ANILHAS DE IDENTIFICAÇÃO DOS FIOS**

705LED3 3000K 5544LM 127/220V 410X410X65MM PESO LÍQ 1,756kg POT MÁX 50,4W
705LED4 4000K 5544LM 127/220V 410X410X65MM PESO LÍQ 1,756kg POT MÁX 50,4W
706LED3 3000K 7392LM 127/220V 665X665X65MM PESO LÍQ 2,288kg POT MÁX 67,2W
706LED4 4000K 7392LM 127/220V 665X665X65MM PESO LÍQ 2,288kg POT MÁX 67,2W

Atenção

Siga as instruções para garantir um funcionamento correto e seguro. Recomendamos que a instalação seja feita por profissional habilitado. Instalações em forro rebaixado necessitam de fixação em ponto de apoio rígido e instalações especiais necessitam de fixação diferenciada.

Importante

Lâmpadas, transformadores e reatores não acompanham o produto, exceto quando indicado. O não cumprimento das instruções do manual poderá causar acidentes e a perda da garantia. Não ajustar molas e suportes, exceto se indicado.
GARANTIA: 1 ano para produto e 5 anos para LED e driver.

Limpeza e Manutenção

Antes de qualquer ação desligue a corrente elétrica. Limpe somente com flanela umedecida com água, nunca utilize produtos químicos ou abrasivos. Os materiais que compõem o produto são atóxicos.

www.newline.ind.br
SAC: 11 4751-6350
CNPJ 12.077.181/0001-33
Rua Sonia, 101
Suzano SP / Ind. brasileira